

Stromerzeuger

Languages > 

Bedienungsanleitung SE 950



Profitexx SE 950
Art.-Nr.: 950060090001

Reinigung und Wartung

Zündkerze

Ziehen Sie den Zündkerzenstecker vorsichtig ab
Schrauben Sie die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel raus
Reinigen Sie die Zündkerze mit einer Drahtbürste
Überprüfen Sie den Elektrodenabstand. Dieser sollte 0,7-0,8 mm sein
Drehen Sie die Zündkerze wieder rein
Setzen Sie den Zündkerzenstecker wieder auf

Auspuff

Auspuff abkühlen lassen
Der Schalldämpfer könnte durch Filterstückchen verstopft sein
Die Fläche mit einer Drahtbürste reinigen
Bei Beschädigung tauschen

Luftfilter

Entfernen Sie die 2 Schrauben
Entnehmen Sie Deckel und Luftfilter
Säubern die den Luftfilter mit Spiritus oder Ethanol
Geben Sie etwas Öl auf dem Luftfilter und drücken ihn
Filter wieder einsetzen und Deckel aufschrauben

Kraftstofffilter

Entfernen Sie den Tankdeckel
Entnehmen Sie den Filter
Reinigen die den Kraftstofffilter mit Spiritus oder Ethanol
Lassen Sie den Filter trocknen und setzen Sie ihn wieder ein
Schrauben Sie den Tankdeckel wieder auf

Sicherheitshinweise

Auspuffabgase können gefährlich sein.
Benutzen Sie den Stromerzeuger nur draußen mit guten Benzin ist entzündlich
Schalten Sie den Motor beim Befüllen immer aus
Überfüllen Sie niemals den Tank
Rauchen Sie nicht während des Befüllens
Entfernen Sie jegliches Benzin außerhalb des Tanks
Waschen die jegliches Benzin ab welches auf Ihrer Haut oder Kleidung geraten ist
Atmen Sie die Benzingase nicht ein
Platzieren Sie den Stromerzeuger nur an geraden Untergrund.
Der Auspuff kann sehr heiß sein
Seien Sie vorsichtig und halten Kinder fern.
Stellen Sie den Stromerzeuger nicht näher als 1 m vor Gebinden oder anderen Gegenständen
Entfernen Sie jegliche entflammbar Materialien vom Auspuff
Decken Sie niemals den Stromerzeuger mit Stoff oder Plastik ab
Der Motor braucht genug Luft um richtig zu arbeiten

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.

Stromerzeuger

Languages > 

Bedienungsanleitung SE 950



Profitexx SE 950
Art.-Nr.: 950060090001

Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom kann tödlich sein
Berühren Sie den Stromerzeuger nie mit nassen Händen
Benutzen Sie den Stromerzeuger nicht in nasser Umgebung bzw. in der Nähe von Wasser
Erden Sie immer den Stromerzeuger
Verbinden Sie nie mehrere Stromerzeuger miteinander
Verbinden Sie nie den Stromerzeuger mit einer fremden Steckdose
Jedes anzuschließende Gerät muss intakt sein und die Leistung des

Stromerzeugers nicht überschreiten
Vor dem Starten des Stromerzeugers
Befüllen und prüfen Sie den Benzinstand Tanken Sie nur 50:1 Benzin/Öl-Gemisch Überfüllen Sie nicht den Tank. Lassen Sie immer ein Platz im Tank

Schrauben Sie immer den Tankdeckel auf Entfernen Sie immer vorbeigelaufenes Benzin vom Stromerzeuger Rauchen Sie niemals beim Befüllen
Tanken Sie
Benutzen Sie immer unverbleites Benzin Erden Sie immer den Stromerzeuger
Entfernen Sie alle Verbraucher Stecker Schalten Sie den Motorschalter auf „Aus/Off“
Starten des Stromerzeugers
1. Stellen Sie den Benzinhahn auf „On“
2. Schalten Sie den Motorschalter auf „On/Ein“
3. Stellen Sie den Choke in Richtung links
4. Ziehen Sie am Knebel um den Motor zu starten
5. Sobald der Motor gestartet hat kann der Choke wieder umgelegt werden.
6. Verbinden Sie nun einen Verbrauch«
Stoppen des Stromerzeugers
1. Schalten Sie den Sicherungsautomat aus
2. Entfernen Sie alle Verbraucher
3. Schalten Sie den Motor aus
4. Schließen Sie den Benzinhahn in Stellung „Off“
Fehlerbehebung
Motor startet nicht
Vergewissern Sie sich, ob der Schalter auf „ON“ steht Oberprüfen Sie, ob der Benzinhahn auf ist bzw. Benzin aufgefüllt ist Prüfen Sie, ob der Zündkerzen Stecker festen Kontakt zur Zündkerze hat Reinigen Sie die Zündkerze bzw. kontrollieren Sie den Elektro Ziehen Sie kraftiger an der Startschnur

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und MwSt.